

Date

Name

Client

Project name

Quote#

Type/Quantity



23/05/2019 00:04:08

Hoja de especificaciones

INLET S WW

304 05 12

[Enlace web](#)



Forma cortada/tamaño:  22 x 170 mm

Profundidad de empotrado: 45 mm

Grosor de la superficie de montaje: min.12

Colores disponibles: ALU GRIS (304 05 12 A)
BLANCO (304 05 12 W)

INCL.1 x LED 1,1W / CRI>80 / 3000K / 120lm

EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Technics LED: Fuente de luz: 120 lm // 1 W // 122 lm/W
Luminaria: 15 lm // 2 W // 7 lm/W

Clase: III

Peso: 0.2 KG

Nivel de protección: IP20

Distancia mínima: no aplicable

Opciones: PLASTERKIT 145
CONCRETE BOX 145
MOUNTING KIT FLUSH INLET

Requisitos: LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM





















Para obtener instrucciones detalladas de instalación, consulte el manual. [304 05 11 HAND.pdf](#)

INLET S WW


304 05 12

Referencias relacionadas

FUENTE DE ALIMENTACIÓN LED

Enlace web / Ficha de especificaciones  LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 300 90 67 Número de luminarias: 3->12 / - / -	Enlace web / Ficha de especificaciones  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 300 48 350 ED1 Número de luminarias: 3 -> 11	Enlace web / Ficha de especificaciones  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 300 48 350 ED5 Número de luminarias: 3 -> 11	Enlace web / Ficha de especificaciones  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL 300 48 350 MDL Número de luminarias: 3 -> 11
Enlace web / Ficha de especificaciones  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL 300 48 350 WDL Número de luminarias: 3 -> 11	Enlace web / Ficha de especificaciones  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 300 90 110 220-240V / 0/50-60Hz Número de luminarias: 5 -> 7	Enlace web / Ficha de especificaciones  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W 300 90 91 110-240V / 0/50-60Hz Número de luminarias: 11 (7)	Enlace web / Ficha de especificaciones  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8 300 90 3112 110-240V / 50-60Hz Número de luminarias: 7 -> 12
Enlace web / Ficha de especificaciones  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 300 90 116 220-240V / 50-60Hz Número de luminarias: 10 -> 14	Enlace web / Ficha de especificaciones  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W 300 90 108 110-240V / 0/50-60Hz Número de luminarias: 6	Enlace web / Ficha de especificaciones  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 21012 005W 220-240V / 0/50-60Hz Número de luminarias: 2 -> 14 / - / -	Enlace web / Ficha de especificaciones  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 68 110-240V / 0/50-60Hz Número de luminarias: 2 -> 13 (11) / - / -
Enlace web / Ficha de especificaciones  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 300 90 61 220-240V / 50-60Hz Número de luminarias: 13 -> 23 / - / -	Enlace web / Ficha de especificaciones  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 124 110-240V / 0/50-60Hz Número de luminarias: 6 -> 14 (11) / - / -	Enlace web / Ficha de especificaciones  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 64 110-240V / 0/50-60Hz Número de luminarias: 4 -> 14 (11) / - / -	Enlace web / Ficha de especificaciones  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 300 90 63 110-240V / 0/50-60Hz Número de luminarias: 10 / - / -
Enlace web / Ficha de especificaciones  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 300 90 135 220-240V / 0/50-60Hz Número de luminarias: 16 -> 23 / - / -	Enlace web / Ficha de especificaciones  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 300 90 134 110-240V / 0/50-60Hz Número de luminarias: 8 -> 31 / - / -	Enlace web / Ficha de especificaciones  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 300 90 69 110-240V / 0/50-60Hz Número de luminarias: 8 -> 31 / - / -	Enlace web / Ficha de especificaciones  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 300 90 125 110-240V / 0/50-60Hz Número de luminarias: 4 -> 13 (11) / - / -

[Enlace web / Ficha de especificaciones](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
WDL
21012 004W
110-240V / 0j 50-60Hz

Número de licencia: 10 / /

Referencias relacionadas

KITS DE YESO

[Enlace web / Ficha de especificaciones](#)




PLASTERKIT 145
304 05 99

Referencias relacionadas

CAJA PARA CONCRETO

[Enlace web / Ficha de especificaciones](#)




CONCRETE BOX 145
304 05 98

Referencias relacionadas

MOUNTING KIT

[Enlace web / Ficha de especificaciones](#)



MOUNTING KIT FLUSH INLET S
304 05 01

INLET S WW
304 05 12

Imagen del proyecto

